

ONEvido

完全ワイヤレスイヤホン

1. はじめに

ONEvido完全ワイヤレスイヤホンをご購入頂きありがとうございます。


ONEvido完全ワイヤレスイヤホンの特徴

- 人間工学に基づいた快適な装着感
- 安全な外音取り込み機能搭載
- 遮音設計で高いノイズ低減機能
- 持ち運びやすい充電機能付収納ボックス
- Bluetooth5.0で安定した接続


(デザイン・仕様は予告なく変更する事があります)

2. 製品概要

ONEvido完全ワイヤレスイヤホン(L、R)



充電機能付き収納ケース




付属品

イヤージェル



USB充電ケーブル





L、M、Sの3サイズのイヤージェルが付属しています。
Mサイズのイヤージェルが標準的なサイズになっておりますので、まず最初にMサイズのイヤージェルを装着してのご利用をおすすめします。

3. 装着方法

装着方法


イヤホンを装着し快適な位置に調整してください。



イヤージェルの交換

最適な装着感を得るために適切なサイズのイヤージェルを選択してください。

イヤージェルはしっかりとイヤホンに装着してください。



4. 充電方法

ONEvido完全ワイヤレスイヤホンはイヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能です。

充電機能付収納ケースを完全に充電するとイヤホンを約4回充電する事ができます。


イヤホン単体とあわせて最大約20時間の音楽再生が可能になります。

4.1 イヤホンの充電

イヤホンを充電するにはイヤホンを充電ドックに置くだけで自動的に充電状態になります。

充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。

イヤホンが完全に充電されるまでに約1.5時間かかります。




4.2 収納ケースの充電

充電機能付き収納ケースは付属のUSB充電ケーブルをPCのUSB端子や市販のAC⇒USB変換アダプタなどに接続し充電します。

電池残量が少なくなるとランプが5回点滅します。

収納ケースは約2時間で充電が完了します。

充電中はランプが点滅し、充電が完了するとランプが4つ点灯します。



5. 接続方法

ペアリング方法: 右(R)のイヤホンがマスター(親機)、左(L)のイヤホンがスレーブ(子機)になります。

5.1 初めて接続する

1. 右イヤホンのボタンを約3秒間長押しし電源ONにします。次に左イヤホンのボタンを約3秒間長押しし電源ONにします。しばらくそのままにしておくと自動的に左右イヤホンがペアリングされます。左右イヤホンのペアリングが完了すると右イヤホンのライトが点滅します。

2. 電話機のBluetoothをオンにして「ONEvido S200R」を見つけて「接続」をクリックします。

3. 接続が成功すると左右のイヤホンが7秒に1回の点滅になります。

1.



R

2.



L

3.




5.2 前回ペアリングしたイヤホンは充電ボックスから取り出すと自動的に電話機に接続されます。

5.3 イヤホンを別の電話機に接続する必要がある場合には右イヤホンのボタンを約5秒間長押しすると、右イヤホンのランプが点滅します。

その後、上記のステップ2、ステップ3に進みます。

6. 使用方法

6.1 着信通話と通話状態



A1. 電話に出る: イヤホンが携帯電話に接続されていて、電話がかかってきたら、右(R)イヤホンのボタンをおします。

A2. 電話を拒否する: 電話がかかってきたら、右(R)イヤホンのボタンを長押しします。

R	


C1. 電話を切る: 通話中に右(R)イヤホンのボタンを押します。

C2. 音声転送: イヤホンが通話状態になったら右(R)イヤホンのボタンを約2秒間長押しします。ピープ音が聞こえたら音声はイヤホンから携帯電話に転送されます。携帯電話からイヤホンに音声を転送する際も同じ操作を行います。

R	

6.2 音楽再生

1. 音楽の再生/一時停止: 右(R)ボタンを短く押すと音楽を再生/一時停止します。
2. 次の曲へ: 左(L)または右(R)ボタンをダブルクリックすると次の曲を再生します。
3. 前の曲へ: 右(R)ボタンを3回クリックすると前の曲を再生します。
4. セーフ環境モード: 左(L)ボタンを3回クリックします。



	🎵		
▶⏸	⬆		
⏭	⬆		⬆
⏮	⬆	⬆	⬆
🛡️	⬆	⬆	⬆

6.3 イヤホンの電源オン/オフ:

電源オン: 電源オフ状態でボタンを約3秒間長押しします。ランプが2秒間点灯しイヤホンの電源がオンになります。プロンプト音になります。

電源オフ: 電源オン状態でボタンを約3秒長押しします。ランプが2秒間点灯しイヤホンの電源がオフになります。

6.4 自動電源オフ:

イヤホンが携帯電話と接続されていない場合は、5分後にペアリングモードを終了し、さらに5分後に自動的に電源オフになります。

6.5 1つのイヤホンを使う

イヤホンを1つで使う場合は左(L)イヤホンを携帯電話に直接接続できます。接続方法は右(R)イヤホンと同じです。

6.6 自動再接続

- 1.イヤホンをオンにするとイヤホンは最後に接続された携帯電話に自動的に接続されます。
- 2.イヤホンと携帯電話の通信距離が通信範囲(通常は約10メートル)を超えると接続が切断されます。イヤホンと携帯電話の距離が通信範囲内(約10メートル)に戻ると自動的に携帯電話に再接続されます。

6.7 携帯電話にイヤホンの電池残量を表示する

イヤホンをiPhoneに接続するとイヤホンの電池残量をiPhoneに表示できます。

6.8 電池残量の音声案内

イヤホンの電池残量が少なくなるとランプが速く点滅し「バッテリーロー」と音声案内され、約1分後にイヤホンの電源がオフになります。

6.9 イヤホンのお手入れ方法

1. イヤホンを使用しない場合は充電ケースに収納し、しっかりと保護されていることを確認してください。
 2. イヤホンを極端な温度環境(65°C/149°F以上または-10°C/14°F以下)に置かないでください。内蔵バッテリーの寿命が短くなりイヤホンに悪影響を及ぼすことがあります。
- (他に質問がある場合は、onevido.comのFAQを参照してください。)

7.製品仕様



製品サイズ

イヤホン:L26xW26xH16 mm

充電ケース:L105xW35xH36 mm



重量

イヤホン:5.0g

充電ケース:61g



再生周波数帯域

20-20.000Hz



インピーダンス

16 Ω



スピーカーサイズ

9.2mm, ダイナミックスピーカー



素材

PC+ABS, polymer, cloth



通信範囲

最大約10m (使用状況によります)



カラー

ブラック、ブルー、レッド



Bluetooth仕様

Bluetooth version5.0

対応プロファイル HFP/HSP/A2DP/AVRCP



待受け時間

最大約250時間



再生時間

最大約6時間



充電電池

ポリマーイオン充電電池

3.7V 50mAh

充電時間: 約2時間



セット内容

ONEvido イヤホン(L, R)


充電機能付収納ケース

USB Type-C ケーブル


シリコンイヤージェル (S, M, L)

8. 工場出荷時設定に戻す

1. 電源オフ状態で左(右)イヤホンのボタンを約20秒長押しするとイヤホンからピープ音が2回なり、ランプが2回点滅します。



2. イヤホンを収納ケースに入れて充電状態にします。



3. イヤホンを収納ケースから取り出すと、左右のイヤホンが自動的に電源オンになり接続します。その後、右側のイヤホンが自動的にペアリング状態になり、携帯電話は「ONEvido S200R」を検索して接続が成功します。



(左右のイヤホンが接続できない場合は、工場出荷時設定に戻してください。)